Comfort-Line Mini Funkschalt-Set 3x IP20

Artikelnummer	1507070
EAN	4007123674176

BESCHREIBUNG

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 3-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 2.300 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Batterien	1	**Funkreichweite**	25 m
Batterie Bauart	CR 2032	**Max. Strombelastbarkeit**	10 A
Batterie Technologie	Lithium	**Schutzart (IP)**	IP20
Funkfrequenz	433 MHz	**Farbe**	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	**Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)**	5,1 cm x 14,8 cm x 10 cm
VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	0,27 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,21 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	5,5 cm x 15 cm x 9,5 cm

LIEFERUMFANG

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set, 1 x Handsender, 1 x Batterie Typ CR2032